

Icopal Rørmanchet

Anvendelse

Icopal Rørmanchetter er et komplet tilbehørsprogram af selvklæbende manchetter til alle kabel- og rørgennemføringer op til Ø170 mm.

Produktdata	Blad nr. 114
Gyldigt fra	23.11.2009
Dimension, mm	DI , 8-12 mm GD 21 , 15-22 mm GD 22 , 28-35 mm Dobbelt DD 3 , 2 x 8-11 mm RGD 50 , 50-70 mm RGD 75 , 75-90 mm RGD 100 , 100-110 mm FRGD 125 , 100-125 mm FRGD 150 , 150-170 mm
Farve	Sort
Opbygning	Ældningsbestandig og fleksibel EPDM-manchet, der er påklæbet en polyethylenflange belagt med acrylklæber og pålagt silikoneret slippapir.
Montage	<p>Icopal Rørmanchetter påklæbes rene, tørre og fedtfrie overflader.</p> <p>Slippapiret fjernes fra flangens bagside. Ledningen føres igennem manchetten. Klæbeflanger trykkes herefter fast på dampspærren.</p> <p>På 230 x 230 mm klæbeflanger er slipfolien todelt. Det mindste slip-papir fjernes først, og manchetten føres over røret. Klæbeflanger fikseres på dampspærren, hvorefter resten af slippapiret fjernes, og hele flanger trykkes fast.</p> <p>Manchetterne er belagt med talkum for at sikre en let gennemføring af kabler og rør. Om nødvendigt kan ekstra talkum påføres fra den vedlagte pose.</p>

Egenskaber

Icopal Rørmanchetter sikrer, at gennembrydninger i såvel væg som tag kan udføres lufttæt.