

Icopal Rørmanchet

Anvendelse

Icopal Rørmanchetter er et komplet tilbehørsprogram af selvklæbende manchetter til alle kabel- og rørgennemføringer op til Ø170 mm.

Produktdata		Blad nr. 114
Gyldigt fra	01.03.2018	
Dimension, mm	DI , 8-12 mm GD 21 , 15-22 mm GD 22 , 28-35 mm Dobbelt DD 3 , 2 x 8-11 mm RGD 50 , 50-70 mm RGD 75 , 75-90 mm RGD 100 , 100-110 mm FRGD 125 , 100-125 mm FRGD 150 , 150-170 mm	
Farve	Sort	
Opbygning	Ældningsbestandig og fleksibel EPDM-manchet, der er påklæbet en polyethylenflange belagt med acrylklæber og pålagt silikoneret slippapir.	
Montage	<p>Icopal Rørmanchetter påklæbes rene, tørre og fedtfrie overflader.</p> <p>Slippapiret fjernes fra flangens bagside. Ledningen føres igennem manchetten. Klæbeflangeren trykkes herefter fast på dampspærren.</p> <p>På 230 x 230 mm klæbeflanger er slipfolien todelt. Det mindste slip-papir fjernes først, og manchetten føres over røret. Klæbeflangeren fikseres på dampspærren, hvorefter resten af slippapiret fjernes, og hele flangeren trykkes fast. Manchetterne er belagt med talkum for at sikre en let gennemføring af kabler og rør. Om nødvendigt kan ekstra talkum påføres fra den vedlagte pose.</p>	

Egenskaber

Icopal Rørmanchetter sikrer, at gennembrydninger i såvel væg som tag kan udføres lufttæt.